

AKILLI KUMANDA KULLANIM KILAVUZU



**3 ayrı kumandayı
tek kumandada
birleştirin!**

AKILLI KUMANDA KULLANIM KILAVUZU



Yeşil led 3 kez yanıp sönene kadar tuşlara basılı tutun!



1. Kopyalayacağınız kumandayı akıllı kumandanın yanına alın
2. Kopyalama işlemi bitene kadar kopyalanacak kumandanın ilgili butonuna basılı tutun
3. Akıllı kumandanın hangi butonuna fonksiyonu aktarmak istiyorsanız o butonu işlem sonuna kadar basılı tutun
4. Akıllı kumandadaki yeşil led önce hafif sonra daha parlak yanacak, kopyalama işlemi başarılı olduğunda ise 3 kez yanıp sönecektir.
5. Her iki kumandadaki butonları artık serbest bırakabilirsiniz.
6. Diğer kanallar için 2. maddeden itibaren işlemleri tekrarlayınız.

AKILLI KUMANDA KULLANIM KILAVUZU


UYARI!

Pil kutuplarına dikkat ediniz!




Jumper
Ayarı

Kopyalama işleminden sonra akıllı kumandanın kapağını açınız. Şekilde gösterildiği gibi Jumper (Atlatma) soketini tek pine takarak cihazı programlama konumundan çalışma konumuna alınız. Kapağı kapatarak kullanıma geçebilirsiniz. (Tekrar programlamak gerektiğinde Jumper ayarını programlama konumuna almanız gerekir.)



Programlama
Konumu



Çalışma
Konumu